

1 GENERELT	2
1.1 Kontrolliste nr. 1 til arbeidsliste nr. 6	3
1.2 Kontrolliste nr. 2 til arbeidsliste nr. 6	4
1.3 Kontrolliste nr. 3 til arbeidsliste nr. 6	5
1.4 Kontrolliste nr. 4 til arbeidsliste nr. 6	6
1.5 Kontrolliste nr. 5 til arbeidsliste nr. 6	7
1.6 Kontrolliste nr. 1 til inspeksjonsliste nr. 5	8
1.7 Kontrolliste nr. 1 til inspeksjonsliste nr. 6	9
1.8 Kontrolliste nr. 1 til inspeksjonsliste nr. 7	10
1.9 Kontrolliste nr. 1 til inspeksjonsliste nr. 8	11

Jernbaneverket

Hovedkontoret

SIGNAL

Regler for vedlikehold

Faste revisjonsrutiner - Kontrollister

Generelle tekniske krav

Kap.: 4.d

Utgitt: 01.01.98

Rev.: 0

Side: 2 av 11

1 GENERELT

Kontrollistene skal nyttes ved revisjon og skal oppbevares ute i anleggene. Kopi av skjemaene skal sammen med kvitterte arbeidslister/inspeksjonslister oppbevares iht regionens egne rutiner.

1.1 Kontrolliste nr. 1 til arbeidsliste nr. 6

		Km			NAVN :				Grenseverdiene i parentes gjelder anlegg hvor det er benyttet rele type DD 4817 (3 i ett rele) istedet for rele type JRS. Jfr.			
INNKOPLINGSFELTER 10/50 KHz		Dato							GRENSEVERDIER			
		Sign.										
Gen. 10 KHz	Inngangsspenning	V							20 - 30			
Gen. 50 KHz	"	V							200 - 240			
Rele A (B)	Kortsl. i sporet ved tilkopl. trafo 1	mV							min. 65	(min. 150)		
	Kortsl. midt mellom tilkopl. trafo 1 og 4	mV							min. 35	(min. 100)		
	Ingen kortslutning	mV							max. 10	(max. 30)		
Rele a (b)	Ingen kortslutning	mA							70 - 100			
	Kortsl. i sporet ved tilkopl. trafo 1	mA							70 - 100			
	Kortsl. midt mellom tilkopl. trafo 2 og 3	mA							max. 10			
Forbikopling	Knappen inne	mA							min. 40	(min. 100)		
Tog mot overgang	Avst. fra a (b) faller til A (B) trekker	m							min. 10			
Tog fra overgang	Avst. fra A (B) trekker til tilkopl. trafo 2	m							min. 15			

1.2 Kontrolliste nr. 2 til arbeidsliste nr. 6

		Km			NAVN :							
UTLØSNINGSFELTER 50 KHz		Dato								GRENSEVERDIER		
		Sign.										
Gen. 50 KHz	Inngangsspenning	V								200 - 240		
Rele C	Kortslutning i sporet ved tilkopl. trafo 2	mA								70 - 100		
	Kortslutning midt mellom tilkopling trafo 1 og 2	A								Min. 35		
	Ingen kortslutning	mA								max. 10		
	Nødutløsning	mA								min. 70		

1.3 Kontrolliste nr. 3 til arbeidsliste nr. 6

STASJON	Km				NAVN :								
INNKOPLINGSFELTER LIKESTRØM			Dato									GRENSEVERDIER	
Jfr. TBS 3-50-3			Sign.										
Batteri	Spenning		V									5.2 - 6.0	
	Ladning		mA									50 - 100	
Utladning	Kortsl. av sporfelt		A									1 - 1.3	
Rele A (B)	Tiltrekkstrøm		A									0.7 - 0.9	
	Holdestrøm		A									0.5 - 0.7	
Rele a (b)	V.A.S. 1 (3)		mA									70 - 90	
Sporfelt- motstand	Besk.felt a (b)		ohm									min. 75	
	Sporfelt a (b)		ohm									" 50	
	Besk.felt A (B)		ohm									" 75	
	Sporfelt A (B)		ohm									" 75	

1.4 Kontrolliste nr. 4 til arbeidsliste nr. 6

STASJON		Km			NAVN :					
UTLØSNINGSFELTER LIKESTRØM			Dato							GRENSEVERDIER
(med avfalt releer)			Sign.							
Spor- felter	C	Rele	A							0.9 - 1.0
	C 1	Sporfelt	ohm							min. 30
		Besk.felt	ohm							" 50
	C 2	Sporfelt	ohm							" 30
		Besk.felt	ohm							" 50

1.5 Kontrolliste nr. 5 til arbeidsliste nr. 6

STASJON		Km			NAVN:						
UTLØSNINGSFELTER LIKESTRØM (med tiltrekte releer)			Dato								GRENSEVERDIER
			Sign.								
Spor- felter	C 1	Rele	mA								70 - 100
		Spor	ohm								min. 35
	C 2	Rele	mA								70 - 110
		Spor	ohm								min. 35
	C 3	Rele	mA								70 - 100
		Spor	ohm								min. 35
	C 4	Rele	mA								70 - 110
		Spor	ohm								min. 35
	C 5	Rele	mA								70 - 110
		Spor	ohm								min. 35
	C 6	Rele	mA								70 - 110
		Spor	ohm								min. 35

