

Generisk arbeidsrutine

Nr.: 7.a.1

7.a.1: Vekselstrømssporfelt (95/105 Hz)

**Jernbaneverket**

Arbeidsbeskrivelse	Type RV	Intervall	Myndighets nivå	Utløsende krav	Dokument referanse:
Mål strøm og spenning på sporfeltrele. Rapportér måleverdi på måleskjema i teknisk rom.	TK-M	12	H	Hvis strøm/spenning er endret mer enn 20 % fra opprinnelig verdi skal årsaken avdekkes, og sporfeltet justeres i henhold til JD 551.	JD 552, kap. 7.b
Kontroller anslagsplate på rele VT-1 for slitasje	TK-V	12	H	Ved slitasjesår dypere enn 0,2 millimeter skal releet byttes	
Kontroller overkast/skinneforbinder for synlige skade/brudd	TK-V	12	L	Erstatt/ reparer skadd overkast/ skinneforbinder	
Kontroller koplingspunkter	PO	36	L		
Bytt vekselstrømssporfeltreleer	PO	72	H		
Kontroller sportilkoblinger for synlige skader. Gjennomføres ifm bytte av sporfeltrele.	TK-V	72	L	Erstatt / reparer skadd sportilkobling.	
Juster sporfelt i hht. JD 551. Rapportér måleverdi på måleskjema i teknisk rom.	PO	72	H		JD 551, kap. 7.a
Kontroller sportilkoblinger for synlige skader.	TK-V	ES	L	Erstatt / reparer skadd sportilkobling.	
Kontroller jordleder for synlige skader.	TK-V	ES	L	Erstatt / reparer skadd jordleder.	
Kontroller overkast/skinneforbinder for synlige skade/brudd	TK-V	ES	L	Erstatt/ reparer skadd overkast/ skinneforbinder	