

Generisk arbeidsrutine

Nr.: 7.a.4

7.a.4: 50 kHz utløsningsfelt

**Jernbaneverket**

<i>Arbeidsbeskrivelse</i>	<i>Type RV</i>	<i>Intervall</i>	<i>Myndighets nivå</i>	<i>Utløsende krav</i>	<i>Dokument referanse:</i>
Kontrollmål utløsningsfelt. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk.	TK-M	12	H	Hvis en eller flere av måleverdiene er utenfor krav skal utløsningsfeltet justeres i henhold til regelverket.	JD 552, kap. 7.f
Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk.	TK-M	12	H	Hvis tomgangsstrømmen i 50kHz-kretsen har økt betraktelig fra foregående år uten at dette kan skyldes endringer i ballastmotstand på grunn av værforhold, skal årsaken avdekkes. Eventuelt må tilkoblingsledningene byttes. Skadd 16 mm ² skal byttes.	JD 552, kap. 7.f
Kontroller sportilkoplinger for synlige skader. Mål tomgangsstrøm i 50kHz-kretsen. Rapporter måleverdi på måleskjema i veibomkiosk.	TK-M	ES	H	Ved tomgangsstrøm i 50kHz-kretsen over tillatt verdi for feltypen, eller ved store endringer fra foregående måling skal årsaken avdekkes. Eventuelt må tilkoblingsledningene byttes. Skadd 16 mm ² skal byttes.	JD 552, kap. 7.f