

**Generisk arbeidsrutine**

Nr.: 9.a.8

9.a.8: Varsellampe

**Jernbaneverket**

Arbeidsbeskrivelse	Type RV	Intervall	Myndighets nivå	Utløsende krav	Dokument referanse:
Vurder tilstand av varsellampe.	TK-V	12	L		
Kontroller varsellampe og vask ved behov.	PO	12	L		
Vurder sikkeforhold og varsellampens stilling.	TK-V	12	H		
Isolasjonsmåi objekt mot jord. Rapportert måleverdi på måleskjema i kiosk.	TK-M	12	L	Minimum isolasjonsmotstand, 250 KOhm mot jord	JD 552, kap. 13.b
Kontroller alle DSI releer med sikkerhetskritisk funksjon med hensyn på tregghet og klebing. Rapportert måleverdi på måleskjema i kiosk.	TK-M	36	H	Frafallsverdier 80 - 85% av påstemplet verdi → rele skiftes ved første anledning. Inntil releet blir skiftet skal det kontrollmåles hver måned. Frafallsverdi ≤ 80% av påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart. Frafallsverdier varierer med mer enn 20% i forhold til laveste verdi, og laveste verdi ligger under påstemplet verdi → rele skiftes umiddelbart.	JD 552 kap 5.b og 5.c
Funksjonstest varsellampe.	TK-F	36	H		
Kontroller kabelinnføring. Kontroll av kabel inngår under kontroll av kabelanlegg.	TK-V	36	H	All kabelinnføring skal være fagmessig utført.	
Kontroller jordleder for synlige skader.	TK-V	ES	L	Erstatt / reparer defekt jordleder.	