

Generisk arbeidsrutine

Nr.: 7.a.14

7.a.14: Akselteller Nøkkelskap

**Jernbaneverket**

Arbeidsbeskrivelse	Type RV	Intervall	Myndighets nivå	Utløsende krav	Dokument referanse:
Kontroller at sporplan, instruks og merking er hel og lesbar.	TK-V	12	L		
Ta ut nøkkel. Kontroller at togleder/TXP får indikert "nøkkel ut".	TK-V	12	L		
Kontroller at varmeelement fungerer.	TK-M	12	L	Måleverdi skal rapporteres på måleskjema i teknisk rom.	
Isolasjonsmål objekt og stikkabel mot jord.	TK-V	36	L		
Kontroller koplingspunkter.					
Kontroller kabelinnføring. All kabelinnføring skal være fagmessig utført.	TK-V	36	L		
Isolasjonsmål uarmert stikkabel innbyrdes.	TK-M	36	L	Måleverdi skal rapporteres på måleskjema i teknisk rom.	
Isolasjonsmål armert stikkabel innbyrdes.	TK-M	72	L	Måleverdi skal rapporteres på måleskjema i teknisk rom.	
Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord. Rapport måleverdi på måleskjema i teknisk rom	TK-M	ES	L		
Kontroller jordleder for synlige skader. Erstatt / reparer defekt jordleder.	TK-V	ES	L		